



DMRM1CH

Koko : 95 mm x 35 mm x 20 mm

DIM himmennin/vastaanotin 1-kanavainen DMRM1CH

Vastaanotinta ohjataan langattomasti kaikilla DIM-sarjan säätimillä. Yhtä vastaanotinta voidaan halutessa ohjata usealla säätimellä. Vastaanotin muistaa sammutettuna viimeksi käytössä olleen säätötilanteen.

Yhteensopiva kaikkien Dreamled-liitäntälaitteiden kanssa.

Asentaminen

Liitä vastaanotin/himmenninyksikkö + liitäntälaitte pikaliittimellä valaisinjohtoon. Himmenninyksikkö kannattaa sijoittaa liitäntälaitteen kanssa samaan tilaan, esim. ylähyllyn tai kaapin päälle. Näin ne ovat helposti saatavilla mahdollista huoltotilantetta varten.

Säätimen ja vastaanottimen parittaminen

Poista säätimessä olevan pariston alta kontaktinestomuovi.

Yhdistä vastaanotin/himmenninyksikkö + liitäntälaitte ja kytke ne sähköverkkoon. Paina lyhyesti vastaanottimen learning key -nappia esim. kynän kärjellä. Paina tämän jälkeen 1 sekunnin kuluessa säädintä, jonka haluat pariksi vastaanottimelle. Valot välähtävät merkiksi, kun paritus on tehty.

Jos haluat samalle vastaanotin/himmenninyksikölle useita säätimiä tai jos haluat ohjata samalla säätimellä useita vastaanottimia, toista toimenpide jokaisen halutun parin kanssa.

Säätimen ja vastaanottimen parituksen poisto (reset)

Jos haluat purkaa muodostetun parin, paina vastaanottimen learning key -nappia niin pitkään (5-10 s) kunnes valot välähtävät merkiksi. Muodostetut paritukset on purettu ja voit parittaa laitteet uudestaan haluamallasi tavalla.