

FI Kauko-ohjattava katkaisija

Tuotenro 1910310 (sisäkäyttöön)

A Tuotteen kytkeminen päälle/pois

A1. Pariston asentaminen/vaihto

Poista paristokansi ja aseta paristo (tyyppi CR2032) negatiivinen napa alaspäin, ja sulje paristokansi. Paina kevyesti jotain kaukosäätimen näppäintä jolloin LED indikaattori syttyy, mikäli paristo on asetettu oikein.

B Toiminnot

B1. Pariliitos

Kytke vastaanottaja 230V sähköpistokkeeseen. Pidä vastaanottajan nappia sisäänpainettuna kauemmin kuin 3 sekuntia (mutta vähemmän kuin 6 sekuntia) ja vapauta sitten nappi, kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua on pariliitos aktivoitu, jatka painamalla kaukosäätimen jonkun rivin ON-nappia, tämän jälkeen alkaa LED-merkkivalo palaa yhtenäisesti mikä tarkoittaa että pariliitos on onnistunut.

B2. Kaukosäädintöiminto

Kaukosäätimessä on kalkkiaan 3 riviä ON/OFF näppäimiä. Jokainen näistä riveistä käynnistää ja sammuttaa kutakin vastaavaa pariliitettävää vastaanottoyksikköä.

B3. Poista pariliitosmuistia

Pidä vastaanottajan nappia sisäänpainettuna kauemmin kuin 3 sekuntia (mutta vähemmän kuin 6 sekuntia). Tällöin vastaanottaja siirtyy pariliitostilaan; paina sitten OFF-nappia kaukosäätimessä, LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti jonka jälkeen se sammuu mikä tarkoittaa että vastaanottajan pariliitoksen rivin muisti on poistettu.

Jännite	230V ~50Hz
Max. kuormitus	3000W
IP luokka	20
Valmiustilan teho	<1W
Taajuus	433,92MHz
Kantama (m)	25 (vapaa näkyvyys)

