



PLANEX LED

Pieni lämmöntuotto sekä erittäin matala ja kevyt rakenne mahdollistavat Planexin käytön erityyppisissä katto-, kaluste- ja seinärakenteissa. Valaisin on helppo asentaa ja ketjuttaa. Valaisin on saatavissa ledillä varustettuna tai pelkkänä runkona. Runkovalaisimeen on saatavissa erikseen valonlähteitä himmennettävänä ja eri värilämpötiloilla.

Rakenne	Runko polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen tai hopea.
Valonlähde	Led-lamppu GX53, 5W, 828, sisältyy vakio-pakkaukseen. L70: 25 000 h (25 °C). Saatavana myös ilman led-lamppua.
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac-säädin himmennettäville valonlähteille (DIM).



Planex on saatavissa myös ilman lampua, jolloin siihen saa himmennettävän led-lampun.



Kytkenärasia 3 x 2,5 mm² ketjutettavissa.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
PLANEX							
4107124	A1PLCM	IP23 GX53 5W/828 VA	5	300	104 x 38 x 104	Ø 90	0,21
4107125	A1PLBM	IP23 GX53 5W/828 HO	5	300	104 x 38 x 104	Ø 90	0,21
PLANEX 3 STEP DIM							
4116415	A1PLAM	IP23 GX53 WH 3-S 2800K	5	300	104 x 38 x 104	Ø 90	0,21
PLANEX RUNKO							
4107114	A1PLCR	IP23 GX53 MAX 9W VA	max 9	-	104 x 38 x 104	Ø 90	0,17
4107115	A1PLBR	IP23 GX53 MAX 9W HO	max 9	-	104 x 38 x 104	Ø 90	0,17
4107155	A1PLGR	IP23 GX53 MAX 13W VA	max 13	-	104 x 38 x 104	Ø 90	0,17
4107156	A1PLFR	IP23 GX53 MAX 13W HO	max 13	-	104 x 38 x 104	Ø 90	0,17





LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM
PRO LED			
4710170	M7PRBB	PRO 5W/828 GX53	300 max 9W
PRO LED DIM			
4710185	M7PRBQ	PRO 5W/828 GX53 DIM	300 max 9W
4710187	M7PRBS	PRO 5W/840 GX53 DIM	300 max 9W
4710186	M7PRBR	PRO 7W/828 GX53 DIM	480 max 13W
4710188	M7PRBT	PRO 7W/840 GX53 DIM	480 max 13W

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL



3-STEP DIM

Helppo himmennys – toimii missä tahansa valaisimessa ilman erillistä himmennintä. Himmentimenä toimii tavallinen valokatkaisija: Lamppu himmentyy portaittain käyttämällä katkaisija off-asennossa alle kolmen sekunnin ajan.