




30 000 244 - 2



Langattomat anturit, paristoton ja langaton FT55ES-painike



Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton painike, kehyksen sisämitat 55x55 mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komen- noille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Schneider Exxact -valmistajan suojakehyk-
siin.

Toimitus sisältää yksiosaisen seinäkytkimen,
kaksiosaisen seinäkytkimen (kaikki saman-
värisiä), kiinnityskehukset, kiinnityslevyn,
langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat
lähettää kaksi määrittävää signaalia: Pai-
nallus yläreunaan ja painallus alareunaan.
Langattomat kaksiosaiset painikkeet voivat
lähettää neljä määrittävää signaalia: Painallus
molempien keinukytkinten yläreunaan ja
alareunaan.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle
pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalla
tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin.
55 mm:n kokoisessa kytkentärasias-
sa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen.
Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaksiosainen
painike kiinnitettynä langattomaan moduuliin.
Jos se halutaan vaihtaa yhteen yksiosaiseen
seinäkytkimeen, keinukytkimen puolikkaat
irrotetaan vetämällä niitä eteenpäin kää-
ntämättä niitä keskelle päin. Yksiosainen sei-
näkytkin kiinnitetään siten, että takapuolella
olevien merkintöjen 0 ja 1 paikat kohdistetaan
langattoman moduuliin.

*Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnityske-
hyksistä* koostuva setti - pidikkeet ylä- ja
alaosassa - **liimataan ensin**. Sitten kiinni-
tetään *langattomasta moduulista ja yhdestä
keinukytkimestä* koostuva setti siten, että
takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruvuamista irrota kiinnitys-
kehysillä varustettu kehys kiinnityslevystä.
Paina kiinnityslevyissä olevat pidikkeet
ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja
alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle
kiinnityskehysillä varustettu kehys ja kiinnitä
lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdes-
tä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että
takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.
Suosittelemme ruuviliitoksiin uppokantaisia
rst-ruuveja, 2,9x25 mm, DIN 7982 C, niin
ruuvitulppien kuin 55 mm upporasioidenkin
kanssa.

**Langattomaan painikkeeseen integroitu
painikemoduuli voidaan opettaa salattuna
anturina kaikkiin sarjojen 61, 62 ja 71 toimi-
laitteisiin sekä FAM14, jotka tukevat salat-
tua tiedonsiirtoa. Tämä edellyttää salattua
FTVW langattoman painikkeen kytkintä.
Salausta käyttävät toimilaitteet näkyvät
merkistä —O.**

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilait- teisiin

**Kaikkien anturien toiminnot on määri-
tettävä toimilaitteisiin, jotta nämä
pystyvät tunnistamaan ja toteutta-
maan annetut komennot.**

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen
käyttöohjeessa.

**enocean®****THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD**

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

**Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolai-
tetyyppi FT55ES täyttää direktiivin
2014/53/EU.**

**EU-vaatimusten mukaisuustodistus on ko-
konaisuudessaan saatavilla internet osoit-
teesta; eltako.com**

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

+358 457 870 679 5

tuki@eltako.comeltako.com

45/2021 Oikeus muutoksiin pidätetään.