

basset

Ryhmäkeskukset IP34 ja IP44 pinta-asennukseen



Ominaisuuksia

- Huom! Keskuksia ei saa asentaa ulos (poikkeus M-keskukset).
- Kosteisiin olosuhteisiin asennettaessa kaapelit on tuotava aina alakautta.
- Tuuletustulppa kuuluu toimitukseen. Tulppa estää kondenssiveden muodostumisen.
- Läpinäkyvä ovi on helppo irrottaa ja vaihtaa kätsisyyttä.

Teknisiä tietoja

- Hagerin Vector -kotelo, polystyreeniä
- Metallirakenteiset kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri vaaleanharmaa RAL 7035
- Nimellisjännite 400 V
- Nimellisvirta 35A / 50A / 63A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä, metallisissa malleissa ruuviliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- J -malleissa jousiliittimet 1.5-4 mm² johtimille: johdonsuojakatkaisijat sekä N ja PE
- Kalvotivisteet ja tuuletustulppa VZ 759
- Läpivientaihiot ylä- ja alapäädyssä 12 x M20 Ø, 8 x M25 Ø, 4 x M32 Ø

Basset -malliston ryhmäkeskukset on suunniteltu pinta-asennuskohteisiin sisä- ja ulkotiloissa. Hagerin koteloihin rakennettuja ryhmäkeskuksia voidaan käyttää esim. autotalleissa, kellaritiloissa, varastoissa, pesuhalleissa jne.

Kotelot on helppo asentaa. Niiden kaapelointi on nopeaa ja yksinkertaista riittävien kaapelointitilojen ja hyväksi todettujen Quick Connect -jousiliitostekniikalla toteutettujen PE- ja N-liittimien ansiosta.

Asennettaessa basset -keskus ulkotiloihin tulee asennuksen yhteydessä käyttää metallista sade-lippaa.

Metallikeskuksissa on multilaipat keskuksen ylä- ja alapäädyssä kaapeloinnin helpottamiseksi.



Tuuletustulppa estää kondenssiveden muodostumisen.

Pistorasialaipat ovat lisävarusteena metallikeskuksiin. Niiden avulla voi keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen.



Läpinäkyvä ovi on helppo irrottaa ja vaihtaa kätevästi.

Ryhmäkeskukset IP44/IP34

3427404



Ryhmäkeskukset IP44

- Pääkytkin 40A / 80A
- Nimellisvirta 35A / 50A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä
- J -mallissa jousiliittimet 1.5-4 mm² johtimille:
johdonsuojakatkaisijat sekä N ja PE
- Kalvotiivisteet
- Tuuletustulppa VZ759 ¹⁾
- Läpivientiaihiot ylä- ja alapäädyssä 12 x M20 Ø, 8 x M25 Ø, 4 x M32 Ø
- V = vikavirtasuojan takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty



| Snro | Tuotemerkki | I _n | Johdonsuojat | | VVSK 4 nap. | Varatilat Mod. | Mitat | | | |
|----------------------|-------------|----------------|--------------|-----|----------------|-------------------|-------|-------|------|-----|
| | | | 10A | 16A | | | Lev. | Kork. | Syv. | |
| Pääkytkin 40A | | | | | | | | | | |
| 3427404 | basset 3409 | 35 | 3 | 6 | 1 | 6 | 310 | 427 | 151 | |
| * | 3427405 | basset 3409 V | 35 | 6 | 3 | 1 | 6 | 310 | 427 | 151 |
| | 3427407 | basset 3412 | 35 | 6 | 6 | 1 | 3 | 310 | 427 | 151 |
| * | 3427408 | basset 3412 V | 35 | 6 | 6 | 1 | 3 | 310 | 427 | 151 |
| Pääkytkin 80A | | | | | | | | | | |
| 3427413 | basset 3818 | 50 | 9 | 9 | 2 | 3 | 310 | 552 | 151 | |
| * | 3427414 | basset 3818 V | 50 | 9 | 9 | 2 | 3 | 310 | 552 | 151 |
| | 3427416 | basset 3824 | 50 | 9 | 15 | 2 | 9 | 310 | 677 | 151 |
| * | 3427417 | basset 3824 V | 50 | 12 | 12 | 2 | 9 | 310 | 677 | 151 |
| | 3427422 | basset 3830 | 50 | 9 | 21 | 2 | 3 | 310 | 677 | 151 |
| * | 3427423 | basset 3827 V | 50 | 12 | 15 | 3 | 0 | 310 | 677 | 151 |

3427427



Ryhmäkeskukset,metallia IP34

- Pääkytkin 40A / 80A
- Nimellisvirta 35A / 50A / 63A
- N- ja PE- liittimet ruuvi liittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Päädyissä multilaipat
- Kuumasinkittyä teräslevyä
- Optio: pistorasialaipat
- V = vikavirtasuojan takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty

| Snro | Tuotemerkki | I _n | Johdonsuojat | | VVSK 4 nap. | Varatilat Mod. | Mitat | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----|----------------|-------------------|-------|-------|------|-----|
| | | | 10A | 16A | | | Lev. | Kork. | Syv. | |
| Pääkytkin 40A | | | | | | | | | | |
| 3427427 | basset 3415 M | 35 | 6 | 9 | 2 | 16 | 450 | 500 | 110 | |
| * | 3427431 | basset 3415 M V | 35 | 6 | 9 | 2 | 16 | 450 | 500 | 110 |
| Pääkytkin 80A | | | | | | | | | | |
| 3427428 | basset 3815 M | 63 | 6 | 9 | 2 | 44 | 450 | 800 | 110 | |
| 3427429 | basset 3827 M | 50 | 9 | 18 | 3 | - | 450 | 500 | 110 | |

Metallikeskukset voidaan asentaa myös ulos käyttäen sadelippaa.
Pistorasialaippojen avulla käyttö esim. työmaakeskuksena.



3427450



Lisätarvike metallikeskuksille

M-mallin keskukset voidaan asentaa myös ulos kosteisiin olosuhteisiin, silloin täytyy käyttää sadelippaa. Kaapelit on tuotava alakautta keskukseen.

| Snro | Tuotemerkki | Mitat | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| | | Lev. | Kork. | Syv. |
| 3427450 | Sadelippa | 450 | 76 | 120 |

Pistorasialaipat metallikeskuksille, II-koko

Muovisten laippojen avulla voi M-mallin keskuksista muokata esim. työmaakeskuksen.



3400452



3400455



3400461

| Snro | Tuotemerkki | Tiedot |
|---------|----------------|-------------------------------------|
| 3400452 | PRL21-16 | 2 x 1 os. sukopr |
| 3400453 | PRL13-16 | 1 x 5-nap. 16A prs |
| 3400455 | PRL23-16 | 2 x 5-nap. 16A prs |
| 3400460 | PRL13-16+13-32 | 1 x 5-nap. 16A + 1 x 5-nap. 32A prs |
| 3400461 | PRL13-16+11-16 | 1 x 5-nap. 16A + 1 x 1 os. sukopr |
| 3400462 | PRL13-32+11-16 | 1 x 5-nap. 32A + 1 x 1 os. sukopr |