

Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 1000 W |

General information

Lataa 230 V AC -laitteita 24 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää kodinkoneita, kuten kahvinkeitintä, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 24 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

Invertterissä on laturitoiminto, jolla 24 V:n lyijyhappoakun voi ladata täyteen 230 V:n pistorasian kautta.

Varusteena 2 sukopistorasiaa.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 24 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 2 sukopistorasiaa
- Laturitoiminto - lataa 24 V:n lyijyhappoakku täyteen 230 V:n pistorasiasta

Specifications

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen
Korkeus:	85 mm
Leveys:	210 mm
Tehokkuus:	90 %
Lähtövirran aaltomuoto:	Muunneltu siniaalto
Sulake:	Kyllä
Laitteen lähtövirran liittimet:	2
Turvaominaisuudet:	Akun varauksen sammumissuoja / Lämpösuojaus / Lähtöjännitteen oikosulkusuoja / Ylikuormitusuoja / Liian korkean tulojännitteen suojat / Akun väärän napaisuuden suojat
Lähtöjännite:	230 V ~ 50 Hz



Sales information

Order code: **PIMS1000C24**

Product description: Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 1000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 2400 W | Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) | Akkukiinnike | Muunneltu siniaalto | Sulake | Hopea

Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	290 mm	140 mm	460 mm	6040 g
2	313 mm	305 mm	475 mm	12860 g



Lähtöliitännän	2400 W
huipputeho:	
Lähtöteho:	1000 W
Maksimi virrankulutus:	1000 W / 2400 W
Paino:	5719 g
Pituus:	380 mm

Package contents

Invertteri
Virtajohto
Pika-aloitusopas