

## Invertteri Muunneltu Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 4000 W |

### General information

Lataa 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää kodinkoneita, kuten kahvinkeitimiä, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 12 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

Varusteena 2 sukopistorasiaa.

### Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 2 sukopistorasiaa

### Specifications

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen
Tulojännite:	12 VDC
Leveys:	210 mm
Tehokkuus:	90 %
Lähtövirran aaltomuoto:	Muunneltu siniaalto
Sulake:	Kyllä
Sisääntulon tyyppi:	Ruuviliitin
Laitteen lähtövirran liittimet:	2
Turvaominaisuudet:	Akun varauksen sammumissuoja / Lämpösuojaus / Lähtöjännitteen oikosulkusuoja / Ylikuormitusuoja / Liian korkean tulojännitteen suoja / Akun väärän napaisuuden suoja
Virtapistoke:	Ruuviliitin
Lähtöjännite:	230 V ~ 50 Hz
Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3)
Korkeus:	159 mm



### Sales information

Order code:	<b>PIMS400012</b>
Product description:	Invertteri Muunneltu Siniaalto   Tulojännite: 12 VDC   Laitteen lähtövirran liittimet: 2   230 V ~ 50 Hz   4000 W   Lähtöliitännän huipputeho: 8000 W   Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3)   Ruuviliitin   Muunneltu siniaalto   Sulake   Hopea
Packaging:	Lahjapakkauus
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	350 mm	275 mm	680 mm	14400 g

# nedis

---

Maksimi virrankulutus: 4000 W / 8000 W

Pituus: 580 mm

## Package contents

Invertteri  
2 x DC-virtakaapeli  
2 x suojus  
Pika-aloitusopas